Паспорт

Гарантійний талон

Світильник світлодіодний **PRISMAT-40 ОПАЛ-40**

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ
PRISMAT-40, ОПАЛ-40

1. Загальні відомості:

1.1 Світлодіодні світильники Prismat-40, ОПАЛ-40 призначено для внутрішнього освітлення громадських приміщень, офісних будівель, торгівельних комплексів та допоміжних місцях загального призначення(коридорах, сходових прольотах, столових, конференц-залах, спортзалах, кафе та ресторанах)

Призначені для роботи в мережі змінного струму з напругою 230В, 50Гц.

1.2 Світильник відповідає вимогам Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, ДСТУ EN IEC 55015:2021; ДСТУ EN 61547:2016; ДСТУ EN 61000-3-3:2014; ДСТУ EN 60598-2-1:2019;ДСТУ EN 61000-3-2:2016; ДСТУ EN 60598-2-5:2015.

2. Технічні характеристики:

Назва продукту	ОПАЛ-40		Prismat-40		
Електротехнічні характеристики					
Потужність, Вт	36 Вт		36 Вт		
Світловий потік, Лм*	4000 Лм		4000 Лм		
Індекс передачі кольору, Ra≥	Ra≥70		Ra≥70		
Кольорова температура, К	4000K	6400K	4000K	5000K	6400K
Діапазон вхідної напруги, В	170-265 В		170-265 В		
Частота	50 Гц		50 Гц		
Коефіцієнт потужності, PF	>0,5		>0,5		
Технічні характеристики					
Кут розсіювання*	120°				
Тип світлодіодів	SMD2835		SMD2835		
Температурний режим роботи, min	-20°C				
Температурний режим роботи, max	+40°C				
Ступінь захисту	IP20				
Клас енергоефективності	A+				
Комплектність	з ЕПРА				
Строк служби, год*	25 000 год				
Ширина виробу, мм	595 мм		595 мм		
Довжина виробу, мм	595 мм		595 мм		
Висота виробу, мм	18 мм		18 мм		
Вага виробу, кг	0,9 кг		0,91 кг		

* Фактичні значення номінальної потужності і світлового потоку можуть мати відхилення в діапазоні +/-20 %, пов'язані з характеристиками використовуваних партій діодів і джерел живлення.
** Строк служби світлодіодів розраховується до рівня світлового потоку не менше 70 % від початкового при нормальних умовах експлуатації світильника - до 8 год. на добу.

Увага! Виробник може вносити зміни до конструкції світильника, не допускаючи погіршення основних технічних характеристик, без попереднього сповіщення.

3. Комплект поставки:

3.1 Світлодіодний світильник
3.2 Паспорт
3.3 Картонна коробка

4. Вимоги з техніки безпеки:

Встановлення, очищення та демонтаж пристрою виконувати тільки при вимкненому живленні.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ підключення до:

- пошкодженої електромережі;
- електромережі із скрутками без пайки або спеціальних клемних затискачів;
- електромережі із дротами, які мають пошкоджену ізоляцію;
- промислової електромережі (наприклад, з електродвигунами, які мають великі пускові струми);
- електромережі, яка не розрахована на максимальну потужність навантаження.

УВАГА!

Експлуатація допускається лише в умовах конвекції повітря для відведення тепла.

5. Склад виробу:

Світильник складається із металевого корпусу, розсіювача, ЕПРА та світлодіодної стрічки

6. Правила експлуатації та підключення:

Експлуатація світильника виконується згідно із Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Перед підключенням світильника переконайтесь у правильності напруги мережі живлення 230 В із частотою 50 Гц та в наявності захисного пристрою в ланцюгу (автоматичний вимикач, запобіжник). Електромережа освітлення має бути окремою від промислової. Якщо напруга в мережі не є стабільною (230 +/-10% В), треба обов'язково використовувати стабілізатор напруги або інший захисний пристрій для стабілізації. Якщо напруга в мережі має імпульсні перешкоди ⊠ заборонено використовувати прилад без пристрою від імпульсних перешкод ПЗІП. Відносна вологість в приміщені не повинна перевищувати 80%.

Підключення світильника до мережі 230 В із частотою 50 Гц виконується через джерело живлення світлодіодного світильника ЕПРА у наступному порядку:

- вимкніть напругу в мережі;
- під'єднати мережевий дріт до клем колодки;
- після цього закріпити світильник на стійкій поверхні.

Світильник не пристосований до використання з димером (регулятором яскравості).

Строк служби світильника розраховується згідно з експлуатацію виробу не більше 8 год. на добу,з дотриманням температурного режиму та рівня вологості. Якщо прилад експлуатується понад зазначені показники, це скорочує строк його експлуатації більш ніж на 50 % та не є гарантійним випадком.

7. Гарантійні зобов'язання:

Завод-виробник (його представник в Україні) зобов'язується замінити або відремонтувати світильник, що вийшов з ладу, не з вини покупця за умови правильної експлуатації (див. п.6) та дотримання вимог (див. п.4), протягом гарантійного строку 12 місяців. Завод-виробник (його представник в Україні) лишає за собою право збільшити термін гарантії. Новий гарантійний термін буде зазначений у видатковій накладній. Гарантія діє з дати продажу за наявності штампу продавця і дати продажу у гарантійному талоні. При відсутності штампу продавця початком гарантійного строку вважається дата випуску, зазначена на виробі.

Обмін або ремонт товару відбувається згідно правил, зазначених на сайті www.evrosvet.com.ua для фізичних осіб та згідно Договору поставки для Юридичних осіб. Заміна передбачає попереднє тестування світлодіодного світильника для виявлення причини пошкодження, та, при можливості, його ремонт або заміну пошкоджених частин..

Причини відмови в безкоштовному гарантійному обслуговуванні товару:

1. Порушення правил експлуатації.
2. Експлуатація товарів повинна проводитися відповідно до «Правил технічної ЕКСПЛУАТАЦІЇ електроустановок споживачів», затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України №258 від 25.07.2006р.
3. Використання пристрою в середовищі невідповідному його прямим призначенням (сфери призначення вказані в паспорті пристрою).
4. Внесення змін у конструкцію виробу.
5. Наявність механічних пошкоджень або слідів несанкціонованого ремонту.
6. Якщо дата виробництва або номер партії змінений або не може бути ідентифікований (дата виробництва та номер партії вказано на корпусі виробу).
7. Потрапляння всередину корпусу товару сторонніх предметів, рідин, комах, або інших предметів і речовин, не призначених для контакта з деталями.

Умови скорочення служби світлодіодної продукції:

Використання світлодіодної продукції більше 8 годин в день;
Напруга і частота мережі повинні відповідати технічним характеристикам, які вказані на упаковці або в паспорті;
Перевантаження напруги (понад 265 V);
Через тривале використання при напрузі більше діапазона 230 +/-10%.

8. Гарантійний талон:

Місце продажу:	Дата продажу:
Підпис продавця:	Підпис покупця:
Дата обміну:	Дата обміну:
Дата обміну:	Дата обміну:

9. Свідоцтво про приймання:

СВІТИЛЬНИК СВІТЛОДІОДНИЙ PRISMAT-40, ОПАЛ-40 відповідає вимогам ДСТУ і визнаний придатним для використання.

МП

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
QUALITY CONTROL

Дата виробництва: КА-499 08.2025
КА-490 08.2025
КА-491 08.2025

ТОВ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ ЄВРОСВІТЛО"
Україна, 01024, місто Київ, вул.Чикаленка Євгена, буд. 21, нежиле приміщення 2
Виробник: Ханчжоу Гут Еплаєнс Ко ЛТД
Адреса виробництва: №68, Хуацяо роад, Цзіньчен, Ліньань, Хангжоу, провінція Чжэцзян, КН